



クロスオーバー歪みのないボイスコイルモータ用アンプ

出力仕様

| 型番 | 電源電圧 | 出力電流 | |
|-------|-------------|------|-------|
| | | 連続電流 | ピーク電流 |
| 4122Z | 22 ~ 90VDC | 10A | 20A |
| 4212Z | 22 ~ 125VDC | 6A | 12A |

サイズ

76.2(D) x 109.2(W) x 25.4(H)mm
ヒートシンク: 38.1mm厚

重量

0.27kg (ヒートシンク: +0.35kg)

| | |
|-----------------|---|
| モータの種類 | ボイスコイルモータ |
| 制御モード | トルク制御 |
| 入力コマンド | ±10V |
| フィードバック | 無し |
| 負荷インダクタンス | 400 μH ~ 40mH |
| ロジック入力(0 ~ 24V) | Enable Positive Enable Negative Enable Reset |
| ロジック出力(最大5V) | Fault (Normal_) |
| モニター出力 | 電流モニター (±6V/ピーク電流) 電流指令モニター (±6V/ピーク電流) |
| 負荷との合わせ込み | ヘッダーに搭載する部品の常数による調整 |